Anhang G Netzanschlussdatenblatt

Teil 1 (verpflichtend)

Verteilnetzbetreiber (VNB):	Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

1. Anwendungsbereich / Netzbereich:	
Netzgebiet:	Überlingen, Frickingen

2. Allgemeine Netzparameter:

2.1 Netzspannung:

Netznenn-spannung U_N:	20	kV	
Umstellung Netznennspannung geplant:			
☐	Ja, auf Netznenn-spannung U_N	____	kV
☒	Nein, keine Umstellung geplant		

2.2 Sternpunktbehandlung:

☒	Resonanzsternpunkterdung (RESPE)
☐	Niederohmige Sternpunkt-erdung (NOSPE)
☐	Kurzzeitige niederohmige Sternpunkterdung (KNOSPE)
☐	Isolierter Sternpunkt (OSPE)
☐	Starre Sternpunkterdung (SSPE)

2.3 Tonfrequenz-Rundsteueranlage (TRA):

TRA vorhanden:	☐ Nein	☒ ~~Ja,~~ mit Frequenz 450 Hz

3. Ausführung MS-Übergabeschaltanlage:

3.1 Elektrische Betriebsmittelparameter MS-Anlage nach TAB-MS Abschnitt 6.2.1.1 - Tabelle 2:			3.2 Motorisierung Netzeingangsfelder nach TAB-MS Abschnitt 6.2.2.1 notwendig, wenn:	
☐	Variante 1 – 10kV		☒	Fernwirkanlage vorhanden (Variante 1)
☒	Variante 2 – 20kV			
☐	Variante 3 – 30kV		☐	Fernwirkanlage & Übergabe-Leistungs-schalter vorhanden (Variante 2)

3.3 Aufbau Fernwirk- und Prozessdatenübertragung nach TAB-MS Abschnitt 6.3.2:

Aufbau notwendig bei*:

Bei Bezugsanlagen ab Bezugsleistung $P_{AV,B}$			Bei Erzeugungsanlagen ab Erzeugungsanlagen-Summenwirkleistung *(Hinweis: bei PV ist die Modulleistung ausschlaggebend)*	
☒	≥100 kW	**ODER**	☒	≥ 100 kW (je Primärenergieträger)
☐	≥ 500 kW		☐	≥ 500 kW (über alle Primärenergieträger)
☐	≥ 950 kW		☐	≥ 950 kW (über alle Primärenergieträger)

* *<u>Hinweis:</u>*
Bei Kundenanlagen mit einer flexiblen Netzanschlussvereinbarung nach EnWG oder EEG ist der Aufbau eine Fernwirk- und Prozessdatenübertragung <u>immer</u> verpflichtend.

3.4 Kurzschluss-/Erdschlussrichtungsanzeiger in netzseitigen Eingangsfeldern nach TAB-MS Abschnitt 6.2.2.2:

Kurzschlussrichtungsanzeiger:	☒		Kombiniertes Gerät zulässig:	☒
Erdschlussrichtungsanzeiger:	☒			

<u>Funktionsumfang Geräte zur Erdschlusserfassung (Mehrfachauswahl möglich):</u>

☐	Dauererdschluss-Erkennung
☐	Erd-Kurzschluss-Erkennung
☒	Erdschlusswischer

☒	Pulsortung
☐	cos ϕ- und sin ϕ-Verfahren

3.5 Wandlerspezifikation nach TAB MS Abschnitt 6.2.2.7:		
Einsatz von 1-Wicklungs-Spannungswandler zulässig: (Nutzung Abrechnungswicklung für weitere Zwecke, bspw. Schutz)	☐	Ja
	☒	Nein

4. Bemerkungen

zu 6.2.4 Erdungsanlage:
i.d.R. ZE = 2,67 Ω

zu 6.4 Störschreiber
Falls gefordert (z.B. für Ladeparks) ist nachstehendes Gerät einzusetzen:
Hersteller: a-eberle
Typ: PQI-DA smart

Generell:
Vor Umsetzung sind projektspezifische Absprachen zu treffen.